



UA6

快速入门指南
Quick Start Guide

安全指示

1. 不可自行开启本机进行维修、拆卸或改造。
2. 请不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用本产品，也不要放在有液体的地方。
3. 请调节适当音量欣赏音乐，以免损伤您的听觉和音响系统，在插入耳机前，请先将音量调小，不要长时间使用耳机。
4. 不要使用化学剂或清洁剂清洁本产品，这样会损伤产品表面和表面涂层。

部件名称



操作说明

1. UA6使用标准UAC 2.0声卡，在苹果系统及Win10系统可实现即插即用。在WinXP、Win7及Win8系统时，请到官方网站www.shanling.com下载驱动，正确安装后即可作为USB声卡使用。

注：由于安卓设备系统及硬件的差异影响，在极少数设备上可能存在兼容性问题。

2. 要与某些设备（例如游戏机或较旧的安卓设备）一起使用，必须将UA6切换到UAC 1.0模式。对于此类设备，在将UA6连接到设备时，请长按UA6上的多功能键2秒进入设置菜单界面，再短按多功能键选择到"Switch Mode"项目，再按下键或下键选择在"On"状态。
3. UA6工作时通过USB接口供电，只消耗手机或电脑少量的电量，实际耗电情况与使用方式有关。在使用时会产生少许热量，均属正常情况，请放心使用，因为UA6采用了发烧级解码芯片。
4. 使用iOS设备时需另配Lightning转接线。

按键功能

多功能键 >||

- 短按：播放或暂停。
- 双击：关闭或打开显示屏。
- 长按2秒：进入设置模式或退回主界面。

菜单设置说明

- 按多功能键可在菜单中的项目之间切换。
- 使用上下按键可更改设置。

上/下方向键 $\wedge/\vee$ (在"DAC Volume"模式)

- 短按：调节DAC音量一次(音量调节界面)。
- 长按：连续调节DAC音量。

上/下方向键 $\wedge/\vee$ (在"System Volume"模式)

- 短按：调节音源设备系统音量一次。
- 长按：连续调节音源设备系统音量。

上/下方向键 $\wedge/\vee$ (在"Track Up/Down"模式)

- 短按：上一曲/下一曲。
- 长按：快退/快进。(注：此功能需播放软件支持)

注：在UAC2.0下，所有功能按键需音源设备支持。

在UAC1.0(Switch)模式下按键功能自动切换为"DAC Volume"模式。

版本查看

在UAC1.0模式下，长按多功能键2秒进入设置菜单界面，再短按多功能键选择到"Firmware"项目即可显示当前版本号。

恢复出厂设置

长按多功能键10秒，直到显示屏显示"Factory Reset..."即可。

字体设置

播放采样率字体有8种可供用户选择，长按多功能键2秒进入设置菜单界面，再短按多功能键选择到"Set Font"项目，再按上键或下键即可变更字体。

屏保设置

特色屏保模式可降低解码器在使用中的功耗，长按多功能键2秒进入设置菜单界面，再短按多功能键选择到"Screensaver"项目，再按下键或下键可选择时间或关闭。

颜色设置 (在"DAC Volume"模式)

先按一下上键或下键，出现音量界面时长按多功能键2秒进入颜色设置菜单界面，再短按多功能键可选择RGB颜色，配合上键或下键可调节自己喜欢的颜色，再长按多功能键2秒退出设置。

APP控制

扫描二维码并对应下载Eddict Player APP，安装完成后即可对产品进行操控。



Eddict Player
扫码即可下载

注：仅安卓平台可实现APP操控。

指示灯显示

采样频率指示灯显示

采样频率	指示灯颜色
32/44.1/48kHz	 蓝色
64/88.2/96kHz	 绿色
128/176.4/192kHz	 黄色
352.8/384/705.6/768kHz	 紫色
DSD64/128/256	 白色
44.1/48kHz (UAC 1.0)	 红色

菜单内容

项目名称	项目含义	选项	选项含义
Gain Level	增益	Low/High	低增益/高增益
DAC Mode	DAC模式	Dual/Quad	双DAC/四DAC
PCM Filter	滤波器	0-4	5种滤波器选择
Key Mode	按键功能	DAC Volume	DAC音量
		System Volume	系统音量
		Track Up/Down	上一曲/下一曲
Set Font	字体设置	不同字体	8种字体选择
Balance	声道平衡	L---R	左右偏移
Brightness	亮度设置	0-10	11档亮度调节
Screensaver	屏保时间	Off-60Sec	关闭-60秒屏保
Orientation	显示方向	Rotate:0-270	0-270度旋转
Switch Mode	UAC1.0设置	Off/On	UAC1.0开关
SPDIF	SPDIF输出	Off/On	SPDIF输出开关
Theme	主题	Mode1-4	4种主题选择

主要特点

1. DAC采用4片Cirrus Logic公司高性能的解码芯片CS43131。
2. PCM最高支持32bit/768kHz。
3. DSD最高支持Native DSD512。
4. USB解码耳放支持安卓系统、苹果系统以及Windows系统的手
机、平板及电脑使用，还支持UAC 1.0免驱模式。
5. 采用通用的Type-C接口。
6. 采用超低噪声大电流的电源芯片，为高音质提供更好的保障。
7. 支持3.5mm单端及4.4mm平衡耳机。
8. 支持双供电系统 (USB/电池)。
9. 支持同轴数字信号输出。
10. 支持APP控制。

随机附件

快速入门指南：1份

保修卡：1份


USB A to Type-C转接头：1个

USB Type-C to C数据线：1根

Security Instructions

1. Don't repair, disassemble or modify the device without permission.
2. Please don't use this device in extremely hot, cold, dusty or humid circumstances. Avoid any exposure to liquids.
3. Please enjoy the music at a proper volume to avoid impairing your hearing and damaging the sound system. Before plugging your headphones into the device, please turn down the volume first.
4. Don't clean this device with chemicals or detergents, otherwise its surface and top coating may be damaged.

Names of Parts



Operation Instructions

1. For use with devices running Android 7 or higher, Windows 10 or Mac OS, UA6 works as a plug-n-play device, without any need to install additional drivers. For use with Windows 8, 7 or XP, please download dedicated USB drivers from <https://en.shanling.com>.

Note: Due to differences in Android systems used by different manufacturers, some devices might demand additional settings and some devices might not support such connection.

2. For use with certain devices, such as gaming consoles or older Android devices, UA6 must be switched to a basic UAC1.0 USB mode. For such devices, please go to settings on UA6 and set it to "Switch Mode On".
3. UA6 is completely powered through the USB input, consuming only small amount of power from the connected device. UA6 might get slightly warm during usage, this is not a malfunction and it does not affect performance.
4. For use with iOS devices, a special USB-C to Lightning cable is needed.

Button Functions

Multifunctional Button >||

- Single Press: Play or Pause Playback.
- Double Press: Turn Screen On/Off.
- Press for 2 seconds: Enter/Exit Settings Menu.

Settings Menu Navigation

- Press Multifunctional Button to move between items in the menu.
- Use Up and Down Buttons to change the setting.

Up/Down Button ^/∨ ("DAC Volume" Mode)

- Press or hold the buttons to adjust the volume.

Up/Down Button ^/∨ ("System Volume" Mode)

- Press or hold the buttons to adjust the volume.

Up/Down Button / ("Track Up/Down" Mode)

- Single Press: Previous / Next track.
- Long Press: Fast Forward / Rewind.
(Needs to be supported by Playback software and Connected Device)

Note: In UAC 1.0 (Switch mode), buttons work in DAC Volume Mode. In UAC 2.0, button functions depend on the connected device and chosen Key Mode.

Firmware Version Display

Set UA6 to UAC1.0 mode (Switch Mode on), then go to settings and view "Firmware" item.

Factory reset

Press and hold the multifunctional button for 10 seconds to perform factory reset of the device. Display should show "Factory Reset..."

Font Settings

8 different fonts are available in the settings menu. Access the Settings menu, move to "Set Font" and use the up or down button to cycle between available fonts.

Screensaver

Screensaver reduces power consumption. Access the Settings menu, move to "Screensaver" and use the up or down button to set screensaver delay.

Set Color ("DAC Volume" Mode)

Press up or down button to change volume, then, while in volume display, press and hold down multifunctional button for 2 seconds. This will enter Color setting menu, use multifunction button and up/down buttons to adjust the colors. Press and hold down multifunctional button for 2 seconds to exit settings.

Companion APP

Eddict Player app allows access to additional settings and control over UA6. You can download it directly from Play store.

Note: Only Android system allows access to the settings through the Eddict Player app.



Eddict Player

Status Indicator

Showing current sampling frequency during playback

Sampling Frequency	Indicator Color
32/44.1/48kHz	 Blue
64/88.2/96kHz	 Green
128/176.4/192kHz	 Yellow
352.8/384/705.6/768kHz	 Purple
DSD64/128/256	 White
44.1/48kHz (UAC 1.0)	 Red

Main Features

1. True Quad DAC setup with Cirrus Logic CD43131 DACs.
2. Hi-Res PCM support up to 32bit / 768kHz.
3. Native DSD support up to DSD512.
4. Compatible with Android, iOS, Windows and Mac OS.
5. Universal USB-C connector.
6. Using ultra-low noise and high current power supply for improved audio performance.
7. 3.5mm single-ended and 4.4mm balanced headphone output.
8. Hybrid Power System (USB-C & Battery).
9. Digital Coaxial SPDIF Output.
10. More setting available through Companion app on Android.

Attached Accessories

Quick start guide: 1

Warranty card: 1

USB-A to USB-C adapter: 1

USB Type-C to C cable: 1

安全にご使用いただくために

1. デバイスを修理、分解、改造しないでください。
2. このデバイスを極端に暑い、寒い、ほこりの多い、または湿気の多い環境で使用しないでください。液体にさらさないでください。
3. お客様の聴力を守るため、また本機や接続機器の故障を防ぐために適切な音量で音楽をお楽しみください。本機にイヤホンを接続する前にボリュームを下げてください。
4. 本機の表面やコーティングが破損する恐れがありますので薬品や洗剤を使用しての清掃は行わないでください。

各部の名称

1.33インチLCDディスプレイ

ステータス
インジケータ

4.4mmバランス
ヘッドホン端子



3.5mmヘッドホン端子

上矢印キー

マルチファンク
ションキー

下矢印キー

USB-Type C コネクタ



操作説明

1. Android 7以降のAndroid OSデバイス、Windows 10またはMac OSのPCで使用する場合、UA6は追加でドライバーをインストールしなくても正常に動作します。Windows XP、7、8のPCで使用する場合には、<https://en.shanling.com>または日本代理店のHPから専用のドライバーをダウンロードしてインストールしてください。

※ デバイスメーカーごとに動作しているAndroidシステムに変更が加えられている場合があるため、一部の機器では追加の設定が必要な場合や接続が正常に行えない場合がございます。

2. ゲーム機やAndroidのバージョンが古いデバイス等と接続する場合、UA6を『UAC1.0モード』で接続する必要があります。デバイスに接続する際に、UA6のマルチファンクションボタンを2秒間長押しして、設定メニューに入ります。マルチファンクションキーを押して「Switch Mode」を選択し、上/下矢印キーで「On」を選択します。
3. UA6はUSB-TypeCからの給電によって動作します。使用中、本体が少し暖くなる場合がございますがこれは異常ではなく製品の仕様です。動作にも影響はございません。
4. iOSデバイスで使用するためには特別なUSB-C to Lightningケーブルが必要です。

キー操作説明

マルチファンクションキー >||

- シングルクリック：再生/一時停止。
- ダブルクリック：画面のオン/オフ。
- 2秒間長押し：設定メニューの表示/終了。

設定メニューのナビゲーション

- メニュー内の項目を変更するには、マルチファンクションボタンを押してください。
- 使設定を変更するには、上下のボタンを使用してください。

上/下矢印キー </>（「DAC Volume」モード時）

- シングルクリック：DACボリュームを1段階ずつ調整します。
- 長押し：キー押し続けている間、DACボリュームを上げ/下げし続けます。

上/下矢印キー </>（「System Volume」モード時）

- シングルクリック：システムボリュームの音量を1段階ずつ調整します。
- 長押し：キー押し続けている間、システムボリュームを上げ/下げし続けます。

上/下矢印キー ㄥ/ㄣ （「Track Up/Down」モード時）

- シングルクリック：前の曲/次の曲の曲送りキーとして機能します。
- 長押し：早送り/巻き戻し操作キーとして機能します。
(再生ソフトと接続機器が対応している必要があります。)

※ UAC2.0モードでのキー機能は接続されたデバイスと選択されたキー・モードに依存します。また、UAC1.0モード(Switch Mode)では、キー機能は自動的に「DACボリューム」モードに切り替わります。

バージョンの表示

UAC1.0モードでマルチファンクションキーを2秒間長押しして、設定メニューに入ります。次にマルチファンクションキーを短く押して「Firmware」項目を選択し、上/下矢印キーを押すことで、現在のバージョンを確認することができます。

本体のリセット(出荷時状態に戻す)

マルチファンクションキーを10秒間押し続けます。「Factory Reset...」と表示されたらリセット完了です。

フォント設定について

設定メニューで8種類のフォントが利用できます。UA6本体設定メニューの"Set Font"内から、上/下矢印キーでフォントを切り替える事が出来ます。

スクリーンセーバー機能について

スクリーンセーバー機能はUA6本体の消費電力を削減します。本体の設定メニューから"Screensaver"を選択し、上/下矢印キーでスクリーンセーバーの遅延時間を設定します。

カラー設定（「DAC Volume」モード時）

上/下矢印キーを押し、ボリュームのインターフェイスが表示されたら、マルチファンクションキーを2秒間長押しして「Colour Setting」に入ります。マルチファンクションキーを短く押してRGBカラーを選択し、上/下矢印キーでお好みのカラーを調整することができます。

コンパニオンアプリ

「Eddict Player」アプリと接続することで、UA6の詳細設定や拡張機能にアクセスすることができます。アプリは各ストアからダウンロードすることができます。



Eddict Player
QRをスキャンしてDL

※Android版アプリでのみUA6の設定を変更する事が出来ます。

(iOS版アプリでは現在未対応です)

LEDランプ(ステータスインジケーター)

再生中のファイルのサンプリングレートを表示

サンプリングレート	ランプ表示
32/44.1/48kHz	■ ブルー
64/88.2/96kHz	■ グリーン
128/176.4/192kHz	■ イエロー
352.8/384/705.6/768kHz	■ パープル
DSD64/128/256	□ ホワイト
44.1/48kHz (UAC 1.0)	■ レッド

機能一覽

機能名称	機能詳細
Gain Level	Low/High
DAC Mode	Dual/Quad
PCM Filter	0-4
Key Mode	DAC Volume
	System Volume
	Track Up/Down
Set Font	
Balance	L----R
Brightness	0-10
Screensaver	Off-60Sec
Orientation	Rotate:0-270
Switch Mode	Off/On
SPDIF	Off/On
Theme	Mode1-4

主な製品の特徴

1. DACチップにはシーラス・ロジック社の4枚CS43131を採用。
2. 最大768kHz / 32bitまでのPCMに対応。
3. DSD512までのネイティブ再生に対応。
4. Android / iOS / Windows / Mac OSに対応。
5. 汎用性の高いUSB-TypeCコネクタを採用。
6. 超低歪み、高出力のオーディオ設計。
7. 3.5mmシングルエンドと4.4mmバランス、2系統の接続方式に対応。
8. USB給電とバッテリー給電の2つの電源システムを採用。
9. 同軸デジタルの出力をサポート。
8. Android OS用専用アプリによって機能の拡張が可能。

付属品

クイックスタートガイド1枚

保証書1枚

USB-A to Cアダプタ1枚

USB Type-C to Cケーブル1本



微信公众号



微博公众号



Eddict Player
扫码即可下载

公司名称/Company: 深圳山灵数码科技发展有限公司
Shenzhen Shanling Digital Technology
Development Co.,Ltd.

公司地址/Address : 深圳市南山区蛇口赤湾一路10号
No.10, Chiwan 1 Road, Shekou Nanshan
District of Shenzhen City, China.

QQ群/QQ Group: 667914815; 303983891; 554058348

服务热线/Telephone: 400-630-6778

电子邮件/E-mail: info@shanling.com

官网/Official Website: www.shanling.com

工作时间(周一至周五): 08:00-12:00; 13:30-17:30

由于产品不断改进,各项规格及内容随时更改,恕不另行通知。

Due to continuous improvement, every specification and design is subject to change at any time without further notice.